

Nettleiepriser for

eidefoss|nett

gjeldende f.o.m. 1. januar 2020.

For privatkunder (inkl. statlige avgifter)

Fastbeløp (kr pr. år)	kr	2 125,00
Effektledd (kr/kW pr år)		
0 til 100 kW	kr	516,00
Energiledd (øre pr. kWh)		
Sommer (01.05.-01.07. og 01.09-01.10.)	øre	31,43
Vinter (01.01.-01.05., og 01.10.-31.12.)	øre	31,76

For næringskunder (eks. statlige avgifter)

Fastbeløp (kr pr. år)	kr	2 500,00
Effektledd (kr/kW pr år)		
Første 100 kW	kr	412,80
Neste 100 kW	kr	372,00
Neste 200 kW	kr	330,00
Over 400 kW	kr	310,00
Energiledd (øre pr. kWh)		
Sommer (01.05 til 01.10.)	øre	8,02
Vinter (01.01.-01.05. og 01.10.-31.12.)	øre	8,28
Statlige avgifter		
Forbruksavgift (øre/pr. kWh)	øre	16,13
Merverdiavgift		25 %

- Alle målepunkt avregnes etter samme tariff med unntak av:
 - For kunder uten AMS-kommunikasjon gjelder egne vilkår, se www.eidefossnett.no
 - For byggestrømskasser gjelder tilleggsbetingelser, se punkt 3.
 - For umålte anlegg gjelder egne regler for beregning av forbruk, se punkt 4.

1. NETTLEIE

Alle anlegg avregnes etter samme tariff som vist på 1. side, med unntak det som er beskrevet under punktene 2-3 nedenfor.

Nettleietariffen har 3 prisledd.

- **Fastledd.** Fastleddet er et kronebeløp pr. år.
- **Energiledd.** Energileddet er en sats øre pr. kWh.
- **Effektledd.** Effektleddet blir avregnet, ved at det benyttes rullerende 12 måneders effekt. Effekten avregnes som gjennomsnittet av de 5 høyeste vektete (sesongfaktor) ukemaksimalene (uttak i kW i en time) i de siste 12 måneder forut for avregning. For større anlegg trappes prisen på effekt ned i trinn etter stigende uttak som vist i pristabellen på første side.

Sesongfaktor :

Måned	Jan.	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni
Vektfaktor	100 %	100 %	85 %	50 %	30 %	25 %
Måned	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Vektfaktor	25 %	25 %	30 %	45 %	70 %	95 %

Alle timesmaksverdier (kW/h) blir multiplisert med månedsfaktor for den dato avlesningen er lagret med.

Januar og februar vektes 100 %, mens sommermånedene vektes med 25 %. Dersom en har uttak bare om sommeren vil effekten som kommer til avregning være bare 25 % av målt effekt (gjennomsnitt av 5 høyeste vektete maksverdier).

Alle timesmaksene gjennom året vektes mot sesongfaktor FØR en trekker ut de 5 høyeste verdiene og beregner gjennomsnitt av disse.

Effektprisen er en årspris, slik at om et anlegg kobles fra eller står ubrukt i deler av kalenderåret, må det likevel betales effekt for hele året.

Alle prisledd avregnes etterskuddsvis hver måned.

2. BYGGESTRØM

Byggestrøm avregnes etter samme priser som vist i tabellen på første side. For byggestrømskasser med automatisk timemåler, brukes avleste verdier for avregning av nettleiens energiledd og effektledd. For kasser uten timemåler avregnes effektleddet etter en fast effekt på 3 kW for små kasser, og 6 kW for store kasser. I tillegg betales:

- Montering/demontering
- kr 3.600,- (kr 2.880,- eks. mva) Halv pris på kasse nr. 2 og de neste ved montering av flere kasser samme dag.
- Ukeleie
- kr 132,50,- (kr 106,00 eks. mva) for kasser med hovedsikringer på maks 63A,
- kr 250,- (kr 200,- eks. mva) for kasser med hovedsikringer større enn 63A, og kasser som har stått på samme sted mer enn 2 år.

Ved behov for byggestrøm, leies byggestrømskasser av AS Eidefoss nett. Byggestrømsabonnement skal normalt ikke vare mer enn ett år. Byggestrømskasser eller andre provisoriske tilkoblinger skal ikke benyttes til permanente installasjoner.

Pris for montering og demontering gjelder for byggestrømskasse oppsatt på nettselskapets stolper eller kabelskap. Dersom det må legges kabel eller bygges linje for forsyning av byggestrømskasser, kommer kostnaden for dette i tillegg.

I spesielle tilfelle kan egen byggestrømskasse benyttes. Det skal da monteres måleutstyr fra AS Eidefoss nett i byggestrømskassa. Kostnad for montering/demontering av måleutstyret er kr 3.600,- (2.880,- eks. mva), og kommer i tillegg til kostnad for kasse- montering/ demontering. Private kasser avregnes etter målte effektverdier.

For byggekasser uten automatisk måleravlesning, sendes måleravlesningskort sendes 6 ganger pr. år, og det forventes at de som leier kasse, leser av strømmåler og returnerer avlesning til oss.

3. UMÅLTE ANLEGG

Umålte anlegg avregnes etter samme priser som vist i tabellen, men effekten avregnes etter installert effekt.

Energiledet avregnes etter reglene for brukstid. D.v.s. at varmekabler med installert effekt på 1 kW tilsvarer et årsforbruk 6000 kWh, og gatelys med installert effekt på 1 kW tilsvarer et årsforbruk på 4000 kWh.

Mindre belastningsobjekter som utendørs varmekabler, gatelys o.l. kan i spesielle tilfelle tilknyttes fast uten måler. Øvre grense for slike anlegg er installert effekt på maks 3 kW.

Installert effekt i kW, avregnes ved at installert effekt og årlig brukstid, etter bestemte regler omregnes til kWh med tilhørende priser.

Hovedregelen er at alle nye anlegg skal ha strømmåler.

FELLESBESTEMMELSER

A. AVTALER/VILKÅR

For private forbrukere gjelder:

- Standard nettleieavtale for forbrukerkunder
- Standard tilknytningsvilkår for forbrukerkunder

For næringskunder gjelder:

- Standard nettleieavtale for næringskunder
- Standard tilknytningsvilkår for næringskunder
- Spesielle vilkår pga FOL for næringskunder.

Standardavtalene er utarbeidet av Energi Norge, og finnes på link på våre hjemmesider www.eidefossnett.no

B. OFFENTLIGE AVGIFTER

Nettselskapet er pålagt å innkreve følgende avgifter for staten:

- **Forbruksavgift:** Fra 1.1.2020 er forbruksavgiften 20,16 øre/kWh (16,13 øre/kWh eks. mva) til husholdninger, all næringsvirksomhet utenom industrien, og administrasjonsbygg (etter spesielle regler) i industrien. Industrien er ilagt en forbruksavgift på 0,631 øre/kWh (0,505 øre/kWh eks. mva). Forbruksavgiften innkreves via nettleiens energiledd.
- **Påslag til Energifondet:**
- Energifondet (Enova) er et foretak eid av Olje og Energidepartementet. Energifondet skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
For forbrukskunder (private)
Er nettleiens energiledd inkludert 1,25 kWh (1 øre/kWh eks. mva) i påslag til Energifondet.
For næringskunder
Påslaget utgjør et fast årlig beløp på kr 800,- + mva pr. målepunkt for uttak av strøm. Påslaget er inkludert i nettleiens fastledd.
Merverdiavgiften er 25 %.

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter.

C. REAKTIV ENERGI

Dersom det reaktive uttaket er større enn 42 % av det aktive uttaket ($\cos\phi < 0,92$), kan e-verket kreve at meruttaket kompenseres. Uttak over denne grensen avregnes med 8,75 øre/kVAh (7,00 øre/kVAh eks. mva).

D. NETTLEIE

Med nettleie forstås den pris vi som netteier tar for å transportere kraften gjennom nettet fram til nettkunden (anleggseier/bruker).

E. KRAFTLEVERANDØR

En ny nettkunde må inngå avtale om kraftleveranse med ønsket kraftleverandør. Oversikt over kraftleverandører kan bl.a. finnes på www.strompris.no.

F. VENTETARIFF

Nettkunder uten avtale med en kraftleverandør får levert kraft fra nettselskapet, inntil de har inngått kraftleveringsavtale.

NVE s' krav til prising av denne type kraft er: de første 6 ukene skal prisen ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre/kWh inkl. mva (5,00 øre/kWh eks. mva).

Etter de første 6 ukene er prisen; Nord Pool Spot + 13,5 øre/kWh (10,8 øre/kWh eks. mva). Oppgitte priser inkluderer også kostnader til innkjøp av elsertifikat.

Det betyr at står man uten kraftleverandør, vil man få levert strøm til en høyere pris, enn det man normalt kan få hos kraftleverandørene.

G. STENGING/PÅSETTING AV STRØM

I følge «Standard avtale for nettleie» § 11-1 kan nettleieavtalen sies opp med 14 dagers varsel.

Dersom anlegget blir fysisk stengt, vil vi kreve kr 1.800,- (kr 1.440,- eks. mva) som kompensasjon for våre kostnader. Likeledes kreves det kr 1.800,- (kr 1.440,- eks. mva) for tilkobling av et stengt anlegg.

Bestilling av tilkobling skal gjøres med 14 dagers varsel til oss.

Effektprisen er i henhold til pkt. 1, 6. ledd en årspris. Det betyr at dersom et anlegg blir avstengt og deretter påsatt igjen innen 1 år, vil effektkostnaden for den avstengte perioden bli fakturert.

Effektkostnaden blir da beregnet i henhold til siste avregnede effektverdi, før anlegget ble stengt.

SPØRSMÅL

Vi gir deg råd og veiledning på tlf. 61 23 82 90, epost: nett@eidefoss.no

Heimeside: www.eidefossnett.no

Følg oss gjerne på Facebook: www.facebook.com/netteidefoss

FEILMELDING

Strømprudd som du mener skyldes feil på ledningsnettet utenfor huset meldes:

I kontortiden telefon 61 23 82 90

Utenom kontortid telefon 61 21 91 00

Ved feil på egen installasjon kontaktes lokal el-installerør.